

BEHRINGER MINI FBQ FBQ800

テクニカルデータ

入力

タイプ 6.3 mm TS フォンジャック (アンバランス型) または
RCA ピンジャック (アンバランス型)

インピーダンス 約 20 k Ω バランス型
約 10 k Ω アンバランス型

CMRR 40 dB typ. @ 1 kHz

最大入力レベル +15 dBu

出力

タイプ 6.3 mm TS フォンジャック (アンバランス型) または
RCA ピンジャック (アンバランス型)

インピーダンス 約 120 Ω

最大出力レベル +15 dBu

システムスペック

周波数レスポンス 10 Hz ~ 200 kHz, -3 dB

ダイナミックレンジ 110 dB, 10 Hz ~ 22 kHz

歪み率 0.003 % typ. @ 0 dBu

クロストーク < 80 dBu @ 1 kHz

S/N 比 10 Hz - 22 kHz < 95 dB @ 0 dBu, A-weighted

グラフィックイコライザー

タイプ 9 アナログステレオバンド

コントロールレンジ ± 6 dB または ± 12 dB、切替可能

バンド幅 1 oct.

その他の性能

ローカットフィルター 75 Hz (12 dB/oct.)

入力レベルコントロール -12 dB ~ +12 dB

電源

電源接続 外部電源、9 V ~ / 750 mA

電源電圧

米国/カナダ 120 V ~, 60 Hz

英国/豪州 240 V ~, 50 Hz

中国 220 V ~, 50 Hz

欧州 230 V ~, 50 Hz

日本 100 V ~, 50 - 60 Hz

消費電力

約 7 W

寸法/重量

寸法 高さ x 幅 x 奥行き) 約 48 mm x 242.6 mm x 120 mm

重量 約 0.39 kg

